

Sharkoon

PACELIGHT F1

120 mm fan with 6 RGB LEDs



16.8
MILLION COLORS



**SILENT
EFFICIENCY**
23 dB(A) at 93.22m³/h

Spoko podświetlenie. Spoko wygląd.



Wentylator PaceLight F1 120mm RGB LED ma wbudowanych na środku aż sześć świateł LED, które mogą lśnić w 16.8 miliona kolorów. Model ten został zaprojektowany do pracy z kontrolerem podświetlenia RGB Sharkoon PaceLight P1, ale działa on także z wszystkimi innymi kontrolerami z końcówką 12V G-R-B.



Gumowe miejsca stykowe pozwalają wytłumić drgania, a przy okazji zmniejszyć hałas wydawany przez komputer.



PaceLight F1 nie tylko daje fajny wygląd do naszego komputera, ale przede wszystkim lepszy przepływ powietrza, który maksymalnie wynosi 93 metry sześciennie na godzinę przy obrotach 1400 na minutę.

PACELIGHT F1 120 mm fan with 6 RGB LEDs

Ogólne:

■ Prędkość obrotowa	1.400 rpm ± 10 %
■ Typ łożyska	Łożysko typu Fluid
■ Maks. przepływ powietrza	93,22 m³/h
■ Maks. ciśnienie powietrza	1,13 mm H ₂ O
■ Maks. głośność	23 db (A)
■ MTBF	Min. 50.000 godzin
■ Podświetlenie	6x RGB LED
■ Podłączenie wentyla	3-Pin
■ Podłączenie LED	4-pin (2,54 mm)
■ Pinout	12 V - G - R - B
■ Długość kabla	50 cm + 5 cm LED / 45 cm Wentylator

Elektryczna specyfikacja:

■ Napięcie znamionowe	12 V
■ Prąd znamionowy Wentylator	0,15 A
■ Prąd znamionowy LED Wentylator	0,08 A
■ Moc znamionowa Wentylator	1,8 W
■ Moc znamionowa LED Wentylator	1 W
■ Napięcie startowe	5 V
■ Waga z kablem	125 g
■ Wymiary (dł. x sz. x w.)	120 x 120 x 26 mm



Opakowanie detaliczne

- Wymiary (dł. x sz. x w.): 125 x 140 x 28 mm
- Waga: 147 g

Opakowanie zawiera

- Pacelight RGB Fan F1
- Instrukcja

Karton

Ilość w boksie: 20
Wymiary (dł. x sz. x w.): 310 x 265 x 160 mm
Waga: 3.4 kg
Taryfa celna numer: 84145915
Wyprodukowano w: Chinach

